



## PORTATİF BENZİNLİ JENERATÖR

### Sürekli Güç

Sabit yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %100 olabilir. Aşırı yüklenemez.

### Standby Güç

Değişken yük altında sınırlı sürede çalışma gücü. Ortalama %70 yük değerinde yılda toplam 200 saat çalışabilir. Şebeke enerjisi kesintilerin - de yedek güç olarak kullanılır. Aşırı yüklenemez

### Prime Güç

Değişken yük altında sürekli çalışma gücü. Ortalama yük değeri %70 olmalıdır. 12 saatte 1 saat %10 aşırı yüklenebilir.

### Jeneratör

|                        |      |                     |
|------------------------|------|---------------------|
| Standby                | kVA  | 7.5                 |
| Prime                  | kVA  | 6.8                 |
| Marşlama tipi          |      | Elektrik            |
| Güç faktörü            | CosΦ | 1.0                 |
| Voltaj                 |      | 220 ya da 380(50Hz) |
| Yakıt tipi             |      | Benzin              |
| Yakıt tankı kapasitesi | lt   | 30                  |

### Motor

|                          |    |                           |
|--------------------------|----|---------------------------|
| Model                    |    | 190F                      |
| Kw (Standby/Prime)       |    | 6,5/6                     |
| Silindir çapı/yüksekliği | mm | 90x66                     |
| Silindir sayısı          |    | 1                         |
| Motor hacmi              | cc | 420                       |
| Yağ kapasitesi           | lt | 1.1                       |
| Motor tipi               |    | 4-Zamanlı, Hava soğutmalı |

### Boyut

|                 |    |          |
|-----------------|----|----------|
| Ağırlık         | kg | 88       |
| En x Boy x Yük. | cm | 70x51x55 |